



XORO by MAS Elektronik AG  
www.xoro.com

# XORO HTL 2434 HD

Téléviseur HD TV 1080p 23,6" avec fonction enregistrement

**NEW**

**PVR READY**

Option:  
**MMD**  
MultiMedia Dock

**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**TNT HD**

**HD TV 1080p**

**H.264 MPEG-4/AVC**

**Progressive SCAN**

- ### XORO HTL 2434 HD
- Téléviseur **HD TV 1080p** dalle 23,6", 1920 x 1080, 16:9
  - Tuner **TNT HD** H.264/MPEG4 AVC et MPEG-2 intégré
  - Guide Electronique de Programme et Télétexte (1000 pages)
  - Filtre 3D Comb haute qualité
  - **PVR Ready**: Timeshift, Enregistrement immédiat ou programmable sur support externe via USB
  - Interface Commune (CI)
  - 2 prises HDMI 1.3, HDCP
  - 2 entrées Composante progressive Scan (Y Pb Pr)
  - Tuner analogique avec télétexte

# XORO HTL 2434 HD

## CARACTERISTIQUES

### Informations Générales

Alimentation	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Consommation	< 70 Watts / veille 1 Watt
Norme TV	PAL/SECAM, NTSC
Système Audio	B/G, D/K, I, L/L'
Son Stéréo	NICAM/A2

### Tuner TNT HD

Modulation	COFDM, 2k/8k, QPSK, 16QAM, 64QAM
Système Vidéo	MPEG-2 Video MP@ML
H.264	ITU-T H.264, ISO/IEC 14496-10 (Profils Principal & Haut Niveau 4.0)
Système Audio	MPEG-1 Layer 2, AC3+

### Connectique

Vidéo	2x HDMI 1.3 HDCP, 2x YUV progressive scan, Péritel, S-Vidéo, CVBS, VGA
Audio	Stéréo IN, PC Audio IN
TV Tuner	TNT HD et Analogique (CATV RF)
Autres	Interface Commune et USB

### Conditions d'utilisation

Température	0 - 40° C
Humidité	5 - 90% (sans condensation)

### Options:

- Module PC avec Wifi
- Module lecteur DVD MPEG-4

### Fonctions enregistrement (PVR):

- Sur support externe (disque dur ou clé USB) connecté au téléviseur via port USB
- Formatage du disque dur externe (FAT32)
- Timeshift - pause du programme, reprise du programme dans les conditions du direct, retour arrière pour visionner une séquence passée (jusqu'à 1 heure) et avance rapide pour rattraper le direct (jusqu'à x 32)
- Enregistrement immédiat
- Enregistrement programmable via le Guide Electronique de Programme avec possibilité de reprogrammation complète (chaîne, date, heure de début, heure de fin et répétition)
- Lecture des émissions SD ou HD enregistrées ainsi que des fichiers photos JPEG et musicaux MP3

## CONTENU

- Téléviseur LCD HTL 2434HD
- Télécommande
- Batteries pour la télécommande
- Manuel d'utilisation
- Carte de Garantie

## Un téléviseur HD TV 1080p tout en un!

A l'ère du numérique et de la **Haute Définition**, l'utilisateur peut accéder aux contenus de différentes manières: la **TNT HD**, le lecteur **Blu-Ray** et les fichiers vidéo Haute Définition sur **Internet**. Cela nécessite le raccordement de plusieurs appareils entraînant une grande complexité d'utilisation et parfois des incompatibilités imprévues. L'idée est donc de fournir un appareil complet avec une grande simplicité d'utilisation.

Le **XORO HTL 2434 HD** a été conçu dans cet esprit.

Outre sa dalle 1920 x 1080 et son tuner TNT HD qui en font déjà un téléviseur **HD TV 1080 p**, le HTL 2434HD intègre les fonctions **Enregistrement Numérique** les plus avancées: **Timeshift** (contrôle du direct), **Enregistrement immédiat (OTR)** et **Programmation d'Enregistrement**.

Enfin, les modules optionnels permettent de compléter ces fonctionnalités innovantes: **module PC avec Wifi** pour l'accès à Internet et aux programmes Haute Définition gratuits ou payants; **module lecteur DVD MPEG-4** pour la lecture de vos DVD; **module Blu-Ray** (novembre 2009) pour voir les films en Haute Définition.

Encore une fois, Xoro reste fidèle à sa devise: **Free to chose Innovations!**

### HTL 2434HD

Taille	23.6" (60 cm)
Résolution	1920 x 1080 format 16:9
Contraste	1000:1
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Temps de réponse	5 ms (gris à gris)
Haut-parleurs	2x 3 Watts
Dimensions	585 x 440 x 175 mm (avec pied)
Poids	7.5 kg (avec pied)
Dimensions de la boîte	678 x 575 x 210 mm
Poids de la boîte	9.0 kg
Ct. Qty (20/40/40HQ)	425 / 880 / 1 020 pièces



[www.xoro.fr](http://www.xoro.fr)

MAS Elektronik AG

Pollhornbogen 19  
21107 Hamburg  
Germany

Phone: + 49 40 76 73 35-0

Fax: + 49 40 76 73 35-15

[xoro@mas.de](mailto:xoro@mas.de)

[www.xoro.de](http://www.xoro.de)

BANQUE MAGNETIQUE

01 49 90 93 93